



Постановка на охрану



С помощью персонального ключа



Поднесите контактный ключ к считывателю и коснитесь его примерно на 1 секунду



На считывателе загорится красный светодиод



С помощью персонального кода



Введите 4 цифры кода. При неправильном вводе нажмите # и повторите ввод



Короткие звуковые сигналы говорят о выходной задержке. Покиньте охраняемое помещение и закройте дверь



С помощью радиоканального брелока



Нажмите кнопку



Внешний световой индикатор загорится красным цветом

Снятие с охраны



С помощью персонального ключа



Поднесите контактный ключ к считывателю и коснитесь его примерно на 1 секунду



Светодиод на считывателе погаснет



С помощью персонального кода



Короткие звуковые сигналы информируют о входной задержке. Введите 4 цифры кода. При неправильном вводе нажмите # и повторите ввод



Звуковая сигнализация прекратится – объект снят с охраны



С помощью радиоканального брелока



Нажмите кнопку



Внешний световой индикатор погаснет

Если световой индикатор мигает – это значит, что на объекте произошла сработка охранной сигнализации и необходимо произвести снятие с охраны.



Если при попытке постановки световой индикатор не загорается, то необходимо позвонить на пульт централизованного наблюдения и оставить заявку о невозможности постановки



В случае возникновения на объекте ситуации, угрожающей вашей жизни или здоровью, вы можете вызвать экипаж ГБР.

С помощью брелока - нажать и удерживать кнопку тревожной сигнализации в течение 3 секунд

С помощью клавиатуры - на сенсорной клавиатуре нажать и удерживать кнопки «7» и «9» в течение 3 секунд. На клавиатуре с физическими кнопками нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку 